

Fonte Auxiliar 24V 2,5A com Bateria Inclusa SMART

Ref.: 31711

Apresentação

A fonte auxiliar SMART foi projetada para atender aos exigentes requisitos de qualidade e performance de um sistema de detecção e alarme de incêndio. Este produto é indispensável em sistemas de médio e grande porte para garantir a adequação da instalação à norma ABNT NBR 17240.

A fonte SMART é do tipo chaveada, o que garante baixo consumo de energia, bem como um design compacto e robusto. O produto conta com uma saída 24 V com fusível resetável e uma saída sirene convencional com supervisão de circuito aberto e curto-circuito. Seu funcionamento é supervisionado pela central de alarme principal, garantindo assim a confiabilidade do sistema de detecção e alarme.

Em caso de alarme de incêndio na central, um comando é enviado para a fonte, que aciona a sua saída sirene convencional e inverte o contato relé (NA, NF, COM).

*Compatível com as linhas Convencional e Compact, servindo como fonte de alimentação.

*Compatível com a linha Compact, servindo como fonte de alimentação convencional.

*Compatível com as linhas Smart e MAXPRO, servindo como fonte de alimentação endereçável/convencional.



Informações Técnicas

Tensão de alimentação

127/220 V Automático

V.BR.3.0.1

Tensão de operação	24 Vcc
Baterias	2 x (12 V @ 2,3 Ah)
Corrente máxima saída 24 v	2,5 A*
Corrente máxima saída sirene	2,5 A*
Temperatura de operação	-10°C a + 50°C
Umidade	≤95% (sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Dimensões	56 x 340 x 235 mm
Peso	2,76 kg
Composição	Carcaça ABS, placa eletrônica e LEDs
Validade	Indeterminada, produto não perecível
Garantia	1 ano

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

A soma dos consumos nas saídas 24 V e Sirene Convencional não pode ultrapassar 2,5 A. Por exemplo, se na saída 28 V, estiver conectada uma carga de 1 A, apenas cargas com consumo menor que 1,5 A poderão ser utilizadas saída Sirene Convencional.