

SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL – 27110

O Sinalizador Audiovisual Endereçável Segurimax foi projetado para atender aos exigentes requisitos de qualidade e performance de um sistema de detecção e alarme de incêndio. É ativado rapidamente pela central de alarme, emitindo um som potente e uma luz intensa, garantindo que as pessoas no ambiente percebam instantaneamente uma situação de incêndio, podendo realizar o abandono com segurança.

Pelo fato de ser endereçável, o controle da sirene é estabelecido através da Central de Alarme de Incêndio por meio da configuração de um endereço único. É possível configurar a ativação individual ou combinada através da configuração feita na Central, ao mesmo tempo, habilita funções e programações de zonas, setorização de disparos, entre outras necessidades, garantindo assim alta confiabilidade e flexibilidade para o sistema.



*** COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM AS LINHAS SMART E MAXPRO**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Tensão de operação	20 a 30 V
Consumo em repouso	≤0,4 mA
Consumo em alarme no laço	≤2 mA
Consumo em alarme alimentação 24v	≤80 mA
Pressão sonora	>90dB @ 1m
Sinalização visual	LEDs vermelhos de alta potência
Frequência de led de supervisão	Pisca a cada 3 segundos
Classe de instalação	Classe A ou B
Faixa de endereços	1 a 250
Temperatura de operação	0°C a 55°C
Umidade	≤95% (Sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	143 g
Dimensões	133 x 114 x 45mm
Cor	Vermelho
Material	Plástico ABS
Garantia	1 ano
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-3; ABNT NBR ISO 7240-23

CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO:

1. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado por um profissional com conhecimento da norma ABNT NBR 17240 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de alarme de incêndio – Requisitos ou documento que venha a substituí-lo.
2. Sempre desligue a alimentação para instalar ou fazer manutenção do produto.
3. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido.
4. Não pinte o produto.
5. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries.
6. Leia atentamente as instruções do manual antes de sua instalação

020223v3

