

SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL MULTITOQUE - 37717

O Sinalizador Audiovisual Endereçável Multitoque Segurimax foi projetado para atender aos exigentes requisitos de qualidade e performance de um sistema de detecção e alarme de incêndio. É ativado rapidamente pela central de alarme, emitindo um som potente e uma luz intensa, o que garante que as pessoas no ambiente percebam instantaneamente uma situação de incêndio e possam realizar o abandono com segurança.

Este produto possui a configuração de toques e de endereço, que são estabelecidos pela Central de Alarme de Incêndio. É possível configurar a ativação individual ou combinada através da central, utilizando-se das funções de grupos, setorização de disparos ou outras lógicas, garantindo assim alta confiabilidade e versatilidade.



*** COMPATÍVEL APENAS COM A CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL MAXPRO**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Tensão de operação	20 a 30 V
Consumo em repouso	≤0,9 mA
Consumo em alarme no laço	≤3 mA
Consumo em alarme alim. 24V	≤60 mA
Pressão sonora	>90dB @ 1m
Sinalização visual	LEDs vermelhos de alta potência
Frequência de LED de supervisão	Pisca a cada 3 segundos
Toques	Seis toques que podem ser selecionados via central
Classe de instalação	Classe A ou B
Faixa de endereços	1 a 250
Temperatura de operação	-10°C a +55°C
Umidade	≤95% (Sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	143 g
Dimensões	133 x 114 x 45mm
Material da carcaça	Plástico ABS
Garantia	1 ano
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-3; ABNT NBR ISO 7240-23

CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO:

1. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado por um profissional com conhecimento da norma ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de alarme de incêndio - Requisitos ou documento que venha a substituí-la.
2. Sempre desligue a alimentação para instalar ou fazer manutenção do produto.
3. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido.
4. Não pinte o produto.
5. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries.
6. Leia atentamente as instruções do manual antes de sua instalação.

020223v2

