



26855

Detector de Fumaça Contato Seco 12/24V

APRESENTAÇÃO



O Detector de Fumaça Fotoelétrico de Contato Seco Segurimax funciona através de dois diodos infravermelhos que na presença de fumaça sofrem perturbação e acionam o alarme de incêndio.

O produto é indicado para sistemas de topologia convencional e pode operar em sistemas 12V ou 24V. O detector conta com uma grade protetora para impedir a entrada de insetos e sujeira.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de Operação	12/24VDC
Topologia	Convencional
Corrente em Repouso	< 100 uA
Corrente em Alarme	30 mA @ 12V / 60mA@24V
Indicação de Alarme	LED Vermelho Ligado
Indicação de Supervisão	LED Vermelho pisca a cada 12 segundos
Saída de Alarme	Relé NA e ganho de corrente
Sensibilidade	0.15dB/m (+/- 0,03dB/m)
Norma Aplicada	NBR ISO 7240-7
Condições de Trabalho	Temperatura : -10~+50°C; Umidade ≤ 95% RH
Material de Fabricação	ABS
Dimensões	Ø99mm x 43,5mm
Peso	155g
Garantia	1 ano



É mais que segurança.

47 3703-1888

www.segurimax.com.br

Rua Margarida Zimmermann, 222

Bela Vista - CEP 89111-094

Gaspar - Santa Catarina