

25327 - Señalización de emergencia Salida Slim DF (Doble Faz) con adhesivos.

Características:

- Alimentación: bivolt automático 110/240 V - 50/60Hz
- Autonomía: 1 ½ hora.
- Flujo luminoso: 25 Lúmenes en 5 Leds de alto brillo.
- Batería: Ni-Cd Recargable 3,6V 300 mAh.
- Duración de la batería: 500 recargas.
- Plástico ABS en color blanco.
- Temperatura de color del LED: 10.000k.
- Consumo: 4W cargando
- Dimensiones: 240 x 180 x 21 mm
- Peso: 220g / IP 20 / IK 05



Imágenes ilustrativas.

Información técnica:

- Diseñada con la tecnología SEGURIMAX esta luminaria de balizamiento es ideal para restaurantes, centros comerciales, hoteles, tiendas y otros más. Permite reconocer y usar las rutas de evacuación.
- Modo: Emergencia, la luz se encenderá automáticamente ante un corte en el suministro de energía eléctrica.
- Precauciones y mantenimiento: Antes de operar este equipo por la primera vez, oprima el pulsador en la función de apagado y permita que la batería se recargue durante 48 horas.
- Cada 60 días realizar una descarga total de la batería cada hasta que los leds se apaguen totalmente. En seguida, recargue la batería conectando el equipo a la red de energía durante 48 horas
- Instalación: fijado al cielorraso.

