



25114

Luminária LED 300 lúmens

APRESENTAÇÃO



A luminária 300 lúmens foi fabricada com a tecnologia 100% LED, desenvolvida para iluminação de emergência (aclaramento).

Utilizada em escadas de acesso, rota de fuga, residências, corredores, hotéis, escritórios, lojas, entre outros. Possui bateria de Ni-Cd 3,6V 600 mAh, onde não ocorrem vazamentos, sendo ecologicamente correta.

Nossa luminária de emergência tem uma durabilidade duas vezes maior em relação as luminárias comuns encontradas no mercado nacional.

Econômica, proporciona autonomia com maior durabilidade e ótima iluminação.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso	300 lúmens (36 LEDs SMD de alto brilho)
Bateria	Ni-Cd 3,6V 600mAh
Vida útil da bateria	500 recargas
Alimentação	Bivolt automático 110/220 Vca / 60Hz
Consumo de energia	4W
Autonomia	1,5 horas
Atende os requisitos exigidos pelas normas nacionais	NBR 10898
Área de abrangência	50m ²
Temperatura de cor do LED	6000 - 7000k
Grau de proteção	IP-20 (somente uso interno)
Chave seletora para intensidade de luz	Sim
Peso	305g
Dimensões	104 x 208 x 60 mm
Fabricado	Plástico ABS branco (não propaga chamas)
Acabamento	Acrílico
Fixação	Teto ou parede
Parafusos e buchas	Sim
Garantia	2 anos

INSTRUÇÕES DE USO

- 1 - Coloque a chave seletora na posição desligada;
- 2 - Coloque o plug na tomada e carregue a bateria por no mínimo 48 horas;
- 3 - Após o carregamento total, coloque a chave seletora na posição ligada.

Recomendamos que a cada 3 meses seja descarregada 100% a bateria para uma durabilidade e vida útil maior. Siga novamente as instruções citadas anteriormente.

Recomendações de garantia: O produto não pode ser modificado fisicamente.

Ex.: Corte de plug, abertura de produto, troca de peças entre outros.



É mais que segurança,
é SeguriMAX.

(47) 3703-1888

www.segurimax.com.br

Rua Margarida Zimmermann, 222

Bela Vista - CEP 89111-094

Gaspar - Santa Catarina