

Programador de endereços SMART e MAXPRO

Ref.: 50294

Apresentação

O Programador de Endereços é um acessório utilizado para facilitar o endereçamento e leitura de endereços de dispositivos endereçáveis da linha SMART e MAXPRO como: acionador manual, detectores de fumaça e temperatura, sirenes endereçáveis e módulos de endereçamento e saída.

Possui 2 cabos com garras para fácil conexão com os terminais dos dispositivos e teclado numérico para facilidade na digitação do endereço.

***Compatível com as Centrais de Alarme MAXPRO e Smart.**



Informações Técnicas

Bateria	4 Pilhas AA (inclusas)
Compatibilidade	Dispositivos SMART e MAXPRO
Temperatura de operação	0°C a +55°C
Fios para endereçamento e leitura	2 fios (exceto módulos de saída e endereçamento, que necessita alimentação 24 V externa durante operação de endereçamento)
Umidade	≤95% (Umidade Relativa)
Peso	243 g
Dimensões	164 x 77 x 28 mm
Material da carcaça	Plástico ABS
Garantia	1 ano

V.BR.1.0.0