

Sirene Audiovisual Endereçável SMART

Ref.: 27110

Apresentação

O Sinalizador Audiovisual Endereçável Segurimax foi projetado para atender aos exigentes requisitos de qualidade e performance de um sistema de detecção

e alarme de incêndio. É ativado rapidamente pela central de alarme, emitindo um som potente e uma luz intensa, garantindo que as pessoas no ambiente percebam instantaneamente uma situação de incêndio, podendo realizar o abandono com segurança.

Pelo fato de ser endereçável, o controle da sirene é estabelecido através da Central de Alarme de Incêndio por meio da configuração de um endereço único. É possível configurar a ativação individual ou combinada através da configuração feita na Central, ao mesmo tempo, habilita funções e programações de zonas, setorização de disparos, entre outras necessidades, garantindo assim alta confiabilidade e flexibilidade para o sistema.

Informações Técnicas

Tensão de operação	16VCC a 24VCC
Consumo em repouso (no laço)	≤ 1 mA
Consumo em alarme (no laço)	≤ 2 mA
Consumo em repouso (saída 24V)	≤ 1 mA
Consumo em alarme (saída 24V)	≤ 60 mA
Nível sonoro	>90dB @ 1m
Indicação visual - Stand-by	LED vermelho piscando
Indicação visual - Em alarme	LED vermelho de alto brilho piscando
Classe de instalação	Classe A ou B



V.BR.2.0.0

Faixa de endereços	1 a 250
Temperatura de operação	0°C a 55°C
Umidade	≤ 95% (Sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	143 g
Dimensões	114 x 133 x 45mm
Cor	Vermelho
Composição	Carcaça em ABS, placa eletrônica e LEDs
Validade	Indeterminada, produto não perecível
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-3 e 7240-23
Garantia	1 ano

CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO:

1. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado por um profissional com conhecimento da norma ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de alarme de incêndio - Requisitos ou documento que venha a substituí-lo.
2. Sempre desligue a alimentação para instalar ou fazer manutenção do produto.
3. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido.
4. Não pinte o produto.
5. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries.
6. Leia atentamente as instruções do manual antes de sua instalação.